

BETA UTENSILI SPA

20050 SOVICO (MI) ITALY • Via A. Volta 18

☎ ++39-039-2077.1 • 📠 ++39-039-2010742

🌐 www.beta-tools.com • ✉ info@beta-tools.com

#### Stabilimenti di:

26823 CASTIGLIONE D'ADDA (LO)

Via Incoronata 35

☎ ++39-0377-900508/9 • 📠 ++39-0377-901704

67039 SULMONA (AQ)

C.da S. Nicola - Zona Industriale

☎ ++39-0864-2504.1 • 📠 ++39-0864-253132

## SCHEDA TECNICA

### 9742

## CONTACT CLEANER

ST9742\_rev00 – IT 03/2019

### Pulitore per contatti elettrici ed elettronici

#### CARATTERISTICHE

**Base:** solvente a evaporazione rapida

**Densità:** 0,76 g/ml

**Tensione Sup:** 20 dine/cm

**Cost. dielettrica:** 2,4

**Resistività elettrica Specifica:**

>1x10<sup>13</sup> Ω·cm (Ohm·cm)

**Propellente:** idrocarburi denaturati inodori



#### DESCRIZIONE

Pulitore detergente per contatti elettronici, motorini, circuiti, componenti elettrici. Grazie alla sua formulazione il prodotto evapora rapidamente senza lasciare residui oleosi sulle superfici trattate. Ha un potere bagnante molto elevato che gli permette di espandersi uniformemente e velocemente sulle superfici da pulire, chimicamente stabile, estremamente puro, dielettrico, resistività elevata, densità bassa per cui si incunea sotto lo sporco staccandolo. Evita la formazione di cortocircuiti sui quadri elettrici. Il tubicino permette di investire anche le parti meno accessibili, il getto a precisione aiuta a rimuovere e ad allontanare lo sporco. Non intacca le materie plastiche e la gomma.

#### PROPRIETÀ

NON CONTIENE CFC CHE DANNEGGIANO L'OZONO.

Da usare su impianti non in tensione

#### ISTRUZIONI D'IMPIEGO

Inserire il tubicino e spruzzare a brevi intervalli sulle parti da pulire.

Eliminare lo sporco un panno asciutto

#### FORMATI DISPONIBILI

Bomboletta 400 ml. Confezione da 12 pezzi.

I dati contenuti in questo documento sono forniti a titolo informativo ma non costituiscono specifica di fornitura. BETA UTENSILI SPA garantisce la costanza qualitativa in relazione alle proprie specifiche tecniche. Non possiamo assumerci la responsabilità di risultati ottenuti da terzi dove i metodi di lavoro non sono sotto il nostro diretto controllo. È responsabilità dell'utilizzatore verificare la validità delle caratteristiche del prodotto in relazione alle sue necessità produttive e di adottare tutte le necessarie misure per la protezione delle persone e delle cose dalle situazioni che si possono verificare con la messa in opera del prodotto. BETA UTENSILI SPA non riconosce nessuna esplicita e/o tacita responsabilità, per danni di qualsiasi genere, accidentali o derivanti dall'uso non appropriato del prodotto, compreso la perdita di profitti.

### 9742 CONTACT CLEANER

ST9742\_rev00 – EN 03/2019

#### Cleaner for electric and electronic contacts

#### CHARACTERISTICS

**Base:** Rapid evaporation solvent

**Density:** 0,76 g/cm<sup>3</sup>

**Superficial Tension:** 20 dine/cm

**Dielectric const:** 2,4

**Spfcific Electric resistivity:** >1x10<sup>13</sup> Ω·cm  
(Ohm·cm)

**Propellant:** Denatured and odourless hydrocarbon.



#### DESCRIPTION

Cleaner for electronic parts and delicate materials in general: gyroscopes, engines, instruments of precision, films, machines for the office, cameras, hi-fi, electronic cards, electric frames. It is a detergent cleaner for electronic contacts, circuits, electric components. Thanks to its formulation it evaporates quickly without leaving oily residues on the treated parts. Thanks to its high wetting power, it spreads quickly and in a uniform way on the surfaces to be treated. Chemically stable, pure, dielectric, high resistivity, low density, it wedges under the dirt removing it. It avoids the appearance of short circuits into the electric frames. In textile field, it is used to clean electronic parts like Bartack machines and sensors of embroidery machines. The little tube permits to reach even the most difficult parts, the precision jet permits to remove the dirt, It does not indent plastic materials or rubber.

#### PROPERTIES

CFC free

To be used on not in tension plant

#### INSTRUCTIONS OF USE

Insert the little tube and spray at short intervals on the surfaces to be treated.  
Remove the dirt with a dry cloth

#### PACKAGING

Spray Aerosol ml 400. Box 12 Aerosol.

The data contained in this document are provided for information purposes but are not specific supply even if they are considered as reliable products in our laboratories. BETA UTENSILI SPA ensures consistent quality in relation to their own specifications. We can not take responsibility for results obtained by others where the methods of work are not under our direct control. It is your responsibility to verify the validity of the product characteristics in relation to its production needs and to take all necessary measures for the protection of people and things from the situations that may occur with the implementation of the product. BETA UTENSILI SPA disclaims all express and / or tacit responsibility for damages of any kind, consequential or incidental inappropriate use of BETA UTENSILI SPA product, including lost profits.