

1760PA/AC-DC2000 Stromzange mit Digitalmultimeter und Bluetooth-Verbindung

CE

A: AC/DC

TRUE RMS Funktion bei AC-Messungen

380x280x100 mm - 1,78 kg

Durchführbare Messungen:

- DC-Spannung: 0.1mV ÷ 1000V
- AC-Spannung: 0.1mV ÷ 1000V
- AC-Strom: 0.01A ÷ 2000A
- DC-Strom: 0.01A ÷ 2000A
- Widerstand: 0.1Ω ÷ 60MΩ
- Kapazität: 1nF ÷ 6000 µF
- Frequenz: 10kHz ÷ 20kHz
- Temperatur: -20 °C ÷ 1000 °C -4 °F ÷ 1832 °F
- Stromversorgung: 3 1,5V-Batterien Typ AA (mitgeliefert)
- Bluetooth-Verbindung (Version 4.0)



2000A

Bluetooth-Verbindung



art.	H mm	L mm	P mm	kg
017600003	1760PA/AC-D	300	110	43

